

REINE SINUSWELLE



Ausschliesslich reine Sinus-Wechselrichter für eine «saubere» und konstante Stromversorgung.

1500 W – 3000 W DAUERLEISTUNG



Konstantleistung von 1500 W oder 2500 W mit kurzzeitiger Spitzenleistung von 3000 W, 5000 W respektive 6000 W.



■ Datenblatt

INVERTER 230V

1500 W

2500 W

3000 W



Integriertes Ladegerät bei dem die richtige LadeKennlinie mittels Schalter ausgewählt werden kann.



Integrierter Fehlerstromschutzschalter erkennt sowohl grosse Fehlerströme als auch kleinste Stromunterschiede.

Artikelnummer

UVP in CHF inkl. MwSt.

Technische Daten

Eingangsspannung DC	11 – 15V				
Ausgangsspannung	230V				
Dauerleistung	1500W	2500W	3000W	1500W	3000W
Maximalleistung	3000W	5000W	6000W	3000W	6000W
Ladegerät AC Eingang	190 – 265V			–	
Ladegerät DC Ausgang	20A		30A	–	
	Dip Kippschalter: 6 Ladeprogramme LiFePO ₄ , Flooded, Calcium, AGM,SLA, Gel			–	
Absorptions-Spannung	Abhängig Ladeprogramm			–	
Float-Spannung	Abhängig Ladeprogramm				
FI-Schutzschalter	–			230V 30mA FI Lastschutzschalter	
Frequenz	50Hz±1				
Ruhestrom	<0,53A	<0,72A	<0,86A	<0,53A	<0,86A
Inverter-Ausgangswelle	Reine Sinuswelle (THD <5%)				
Effizienz	85 – 93%				
Umschaltzeit	<10 ms				
Sicherheitsfunktionen	Batterie Niederspannungsalarm / Übertemperaturschutz / Überspannungsschutz / Kurzschlusschutz / Überstromschutz				
Übertemperaturschutz	75°C = Automatische Ausschaltung (unter 75°C = Betriebsaufnahme)				
Unterspannungsalarm	10.6 – 11V				
Niederspannung-Abschaltung	10 – 10,4V				
Überspannung-Abschaltung	15,3 – 15,7V				
Mechanische Parameter					
Kühlung	Temperaturgesteuerte Lüfter				
Zertifikate	CE-EMC/LVD,ROHS				
USB Anschluss	5V 2,1A				
Gewicht	5000g	7000g	8000g	5000g	7800g
Dimensionen (L×B×H)	420×220×75 mm	520×220×75 mm	500×220×113 mm	360×220×113 mm	470×220×113 mm
Zubehör (inkl.)					
Lieferumfang	1×100cm Batterieanschlusskabel (+/-), 1×200cm C19 Netzanschlusskabel,1×200cm C20 Netzanschlusskabel, 1× Fernbedienung mit 500cm Anschlusskabel, 1× Bedienungsanleitung				