© 2021 Swaytronic (Schweiz) AG

Swaytronic Mobile Energie

ENERGY STATION

1024Wh / 1536Wh / 1920Wh / 3072Wh

2 JAHRE
auf Verarbeitung und Material

5 JAHRE
auf lineare Ausgangsleistung

	Modelle			
Technische Daten	**1024Wh 1000W**	**1536Wh 1000W**	**1920Wh 2500W**	**3072Wh 2500W**
Leistung AC	1000W	1000W	2500W	2500W
Leistung DC	Max. 175A	Max. 175A	Max. 175A	Max. 175A
Kapazität Akku	12.8V 80Ah (1024Wh)	12.8V 120Ah (1536Wh)	12.8V 150Ah (1920Wh)	12.8V 240Ah (3072Wh)
Technologie Akku	$LiFePO_4$	$LiFePO_4$	$LiFePO_4$	$LiFePO_4$
Lebensdauer Akku	> 2000 Zyklen bei 100% DOD, dann 80% Restkapazität	> 2000 Zyklen bei 100% DOD, dann 80% Restkapazität	> 2000 Zyklen bei 100% DOD, dann 80% Restkapazität	> 2000 Zyklen bei 100% DOD, dann 80% Restkapazität
Dimensionen (LxBxH)	455 x 240 x 330mm	455 x 240 x 330mm	420 x 240 x 330mm	420 x 240 x 430mm
Gewicht	15kg	18kg	26kg	40kg
Material Gehäuse	ABS	ABS	ABS+Metall	ABS+Metall
Garantie	2 Jahre / 5 Jahre	2 Jahre / 5 Jahre	2 Jahre / 5 Jahre	2 Jahre / 5 Jahre
Austattung				
230V AC	1x ✓	1x ✓	2x ✓	2x ✓
Anderson 50A	4x ✓	4x ✓	2x ✓	2x ✓
Anderson 175A	1x ✓	1x ✓	1x ✓	1x ✓
USB QC 3.0	2x ✓	2x ✓	2x ✓	2x ✓
Type C (PD: 5V 3.1A, 7V 2.4A, 9V 2A, 12V 1.5A)	2x ✓	2x ✓	2x ✓	2x ✓
Integrierter Solarladeregler	✓	✓	✓	✓
Integrierter Ladebooster	x	x	✓	✓
Zubehör (Lieferumfang)				
AC 230V - Ladegerät 20A	✓	✓	✓	✓ (40A)
Starthilfekabel	✓	✓	✓	✓
Wattmeter für DC-Ausgang	x	x	✓	✓
Vorkonfektionierte Anschlusskabel mit 50A Andersonstecker	✓	✓	✓	✓
Befestigungsset für die Montage im Fahrzeug	✓	✓	✓	✓
Anschlusskabel Solar mit MC4 kompatiblen Stecker	x	x	✓	✓
Abdeckkappen für die Anderson-Anschlüsse	✓	✓	✓	✓
Separate Anderson Stecker-Set	x	x	✓	✓
Artikeldaten				
Artikelnummer	**7640182628666**	**7640182628673**	**7640182628680**	**7640370543672**

SWAYTRONIC (Schweiz) AG | www.swaytronic.ch | info@swaytronic.ch | +41 (0)62 775 00 66